

## Montre connectée

226.548

### Comment la porter ?

Ajustez la taille du bracelet en fonction du trou de réglage. Le capteur doit être proche de la peau pour minimiser les mouvements.

### Charger le bracelet

À la première utilisation, assurez-vous que la batterie est dans un état normal. Si l'appareil ne s'allume pas normalement, veuillez connecter le chargeur pour le charger.

### Installez l'application sur votre téléphone

Scannez le code QR ou accédez à l'App Store, téléchargez et installez l'application « fitpro ».



Configuration système requise : Android 5.0 et supérieur ; iOS9.0 et supérieur ; soutien pour Bluetooth 4.0.

### Connexion de l'appareil

- Pour la première utilisation, vous devez connecter l'application pour le calibrage. Après la réussite de la connexion, le bracelet synchronisera automatiquement l'heure.
- Activez Bluetooth sur votre téléphone → ouvrez les paramètres de l'application → cliquez sur « Lier l'appareil, découvrez plus de fonctionnalités », il recherchera automatiquement les appareils Bluetooth à proximité, ensuite trouvera et connectera le bracelet au téléphone.
- Une fois l'appairage réussi, l'application affichera une page de guide. Selon les instructions, passez à la recherche Bluetooth du téléphone pour trouver l'appareil WellAudio et connectez-le. Une fois la connexion établie, vous pouvez passer/recevoir des appels et écouter de la musique (Remarque : si le téléphone n'a pas été recherché dans l'équipement WellAudio, veuillez entrer dans le menu double mode et activer la recherche, vous ne pouvez pas passer d'appels sans

vous connecter à l'appareil WellAudio.)

- L'application enregistrera automatiquement l'adresse Bluetooth du bracelet. Il s'ouvrira et fonctionnera en arrière-plan, et recherchera et connectera automatiquement le bracelet.
- Les téléphones Android utilisent toutes les autorisations de notification pour lire les informations de contact et fournir des informations contextuelles sur l'application en cours d'exécution dans les paramètres du téléphone.

### **Description de la fonction du bracelet**

- Faites glisser vers le bas la page de veille pour accéder aux notifications et faites glisser vers le haut pour accéder au centre de contrôle.
- Balayez vers la gauche ou la droite sur la page de veille pour faire défiler les cadrans.
- Appuyez longuement pendant 2 secondes sur n'importe quelle page pour démarrer l'assistant vocal. (Remarques : le téléphone doit être connecté à l'appareil WellAudio et doit avoir défini la voix de l'utilisateur à l'avance dans le menu vocal)
- Cliquez sur l'écran de la page de veille pour entrer dans le menu principal. Le style du menu principal peut être changé.
- Dispositif de réinitialisation du bracelet ; cette fonction effacera toutes les données du bracelet (telles que le comptage des pas).
- Passez à l'interface de fréquence cardiaque trois en un pour démarrer le test, il expire automatiquement au bout de 60s (la fréquence cardiaque et la pression artérielle nécessitent un support matériel tiers).

### **Interface horloge**

Après synchronisation avec le téléphone, l'horloge sera automatiquement calibrée. Balayez vers la gauche ou la droite sur la page de veille pour faire défiler les cadrans.

### **Nombre de pas**

Portez le bracelet et enregistrez le nombre de pas quotidiens pour afficher les pas actuels en temps réel.

### **Distance**

La distance de déplacement est estimée en fonction du nombre de pas.

### **Calories**

Estimez les calories brûlées en fonction du nombre de pas.

### **Fréquence cardiaque, tension artérielle, oxygène sanguin trois en un**

Après être entré dans l'interface de test de fréquence cardiaque trois en un pendant quelques secondes, la fréquence cardiaque actuelle, la pression artérielle et les résultats des tests d'oxygène sanguin sont affichés. Cette fonctionnalité nécessite un

bracelet tiers pour prendre en charge les capteurs de fréquence cardiaque et de pression artérielle.

### **Dial**

Pavé numérique pour passer des appels (remarque : le téléphone doit également être connecté à un appareil WellAudio)

### **Contacts**

Ajoutez 8 contacts couramment utilisés à l'application. Une fois le bracelet connecté avec succès à l'application, les contacts peuvent être affichés dans le répertoire téléphonique du bracelet. Cliquez sur le contact pour passer un appel (Remarque : le téléphone doit être connecté à un appareil WellAudio)

### **Contrôle de la musique**

Le bracelet peut passer à la chanson précédente ou suivante, et mettre en pause / démarrer la lecture. (Remarque : les appareils WellAudio doivent être connectés pour utiliser cette fonction)

### **Commutateur de mode double**

Ce commutateur doit être activé pour que le téléphone recherche l'appareil WellAudio. Si le téléphone n'est pas connecté à l'appareil WellAudio dans les 5 minutes suivant l'allumage du bracelet, l'interrupteur s'éteindra automatiquement et il devra être allumé manuellement lorsqu'il est à nouveau utilisé.

### **Faites encore plus d'exercice**

Tous les modes sportifs peuvent enregistrer les calories et la durée de la corde à sauter.

### **Mode veille**

Lorsque vous vous endormez, le bracelet passe automatiquement en mode de surveillance du sommeil ; détectez automatiquement votre sommeil profond/sommeil léger/vos réveils, calculez la qualité de votre sommeil ; le bracelet n'affiche que la durée totale du sommeil profond/sommeil léger/sommeil, la fin de l'application peut voir les détails des données de sommeil. Remarque : les données de sommeil seront disponibles lorsque vous porterez votre bracelet et le sommeil sera détecté à partir de 22h00. Les données de sommeil pendant 3/4 heures peuvent être synchronisées avec l'application pendant le sommeil.

### **Mode information**

Le menu d'information peut afficher les dernières actualités.

### **Fonction chronomètre**

Entrez dans le mode chronomètre et cliquez sur le bouton de démarrage pour démarrer le chronométrage, cliquez sur le bouton de pause pour arrêter et cliquez sur le bouton de réinitialisation pour effacer le chronométrage.

### **Cadran personnalisé**

Vous devez vous connecter à l'application pour obtenir les paramètres de cadran, vous pouvez choisir le cadran recommandé / le cadran par défaut / le cadran personnalisé de l'album à synchroniser avec le bracelet.

### **Fonction et paramètres de l'application**

#### **Informations personnelles**

Veuillez définir vos informations personnelles après avoir accédé à l'application.

Paramètres → Informations personnelles, vous pouvez définir le sexe - l'âge - la taille - le poids - la distance

Vous pouvez également définir vos objectifs quotidiens pour surveiller les réalisations quotidiennes.

#### **Notifications**

##### **Alerte SMS :**

À l'état connecté, si la fonction de notification SMS est activée, le bracelet vibrera lorsqu'il y aura un SMS.

##### **Autres notifications :**

Dans l'état connecté, si cette fonction est activée, lorsqu'il y a des messages tels que WeChat, QQ, Facebook, etc., le bracelet vibrera pour rappeler et afficher le contenu reçu par l'application (vous devez autoriser l'application à obtenir notifications système et le bracelet peut afficher 20 à 40 mots).

**Remarque : le système de rappel des appels entrants est activé par défaut, aucun commutateur**

**option (les appels pour les appels entrants doivent être connectés à WellAudio appareil)**

##### **Autres fonctions :**

Activez la fonction de réglage des vibrations, lorsqu'il y a des appels, des messages ou d'autres rappels, le bracelet vibrera. S'il est éteint, le bracelet n'aura qu'un écran de rappel sans tremblement pour éviter toute interruption.

##### **Conseils pour les utilisateurs d'Android :**

Lorsque vous utilisez la fonction de rappel, vous devez la configurer pour permettre à "FitPro" de

exécuter en arrière-plan ; il est recommandé d'ajouter "FitPro" aux droits gestion et ouvrez toutes les autorisations.

##### **Réglage de l'alarme**

Dans l'état connecté, 8 alarmes peuvent être définies. Après réglage, il sera synchronisé avec le bracelet ; l'alarme hors ligne est prise en charge. Une fois la synchronisation réussie, même si l'APP n'est pas connectée, le bracelet sera rappelé en fonction de l'heure définie.

#### **A la recherche d'un bracelet**

Dans l'état connecté, cliquez sur l'option "Rechercher le bracelet" et le bracelet vibrera.

#### **Photographie à distance**

À l'état connecté, démarrez la photo à partir du bracelet ou de l'APP pour accéder à l'interface de la caméra à distance, secouez/tournez le poignet/touchez le bracelet et prenez automatiquement une photo après 3 secondes de compte à rebours. Veuillez autoriser l'APP à accéder à l'album photo pour enregistrer le photo d'autoportrait.

#### **Rappel sédentaire**

Définissez si vous souhaitez activer la fonction de rappel sédentaire, vous pouvez définir l'intervalle de rappel, si vous restez assis pendant une longue période dans l'heure définie, le bracelet vous le rappellera.

#### **Levez la main pour éclairer**

Activez cette fonction. Lorsque le bracelet est dans l'état de l'écran, soulevez votre poignet et tournez l'écran vers vous pour éclairer l'écran.

#### **Ne pas déranger**

Activez le mode « Ne pas déranger ». Vous pouvez définir la période « Ne pas déranger ». Pendant la période définie, le bracelet cesse de recevoir des messages de notification pour éviter les messages de rappel.

#### **Réinitialisation de l'appareil**

La réinitialisation de cette fonction effacera toutes les données du bracelet (telles que les pas)

#### **Enlevez l'appareil**

Supprimer l'appareil : cette fonction effacera les données de l'appareil

#### **Paramètres de base**

<b>Type d'équipement</b>	Bracelet intelligent	Type de batterie	Lithium polymère
<b>Moteur vibrant</b>	prêt	Synchrone	Bluetooth 4.0
<b>En fonctionnement température</b>	-10°C~50°C	capteur	Batterie faible capteur d'accélération
<b>Exigences système</b>	IOS9 ou supérieur / Android5.0 ou supérieur		

**Précautions**

1. Ne pas porter la montre pendant le bain ou la natation
2. Veuillez connecter le bracelet lors de la synchronisation des données.
3. Utilisez le câble de charge inclus pour charger.
4. N'exposez pas la montre à l'humidité pendant une longue période, ou dans des endroits où la température est extrêmement élevée ou extrêmement faible.
5. Lorsque le flashover du bracelet redémarre, veuillez vérifier les informations de la mémoire du téléphone mobile pour les effacer et réessayer, ou quittez l'APP et rouvrez-la.